



Principal

Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Merten
Design	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Smart M-Star
Nome do produto	System M
Tipo de produto ou componente	Connected switch
Aplicação do aparelho	Controlo
Apresentação do dispositivo	Module
Tipo de embalagem	Caixa

Complementar

Compatibilidade gama	Wiser Home Touch Merten inserts inserção de botão de pressão electrónico Merten inserts inserção com relé Merten inserts regulador Merten inserts central unit insert Merten inserts bucha do obturador de rolamento Merten inserts DALI control insert
Número de teclas de FUNÇÃO	2
Meio de suporte de transmissão	Radiofrequência
Tipo de controlo	Controlo local interruptor Controlo local controlo de regulação cima/baixo Global control estore de rolamentos Global control interruptor Controlo local estore de rolamentos Global control controlo de regulação cima/baixo Controlo local starting staircase timer (with/without warning) Controlo local pulse generator Controlo local sunshade function
Nome do software	App Wiser
Função de software	Controlo de amplitude de regulador de luz Função astro Activar o modo temporizador Activar a função acordar Controlo de iluminação Activar a luminosidade/função de memória de interruptor ligado Função aleatória Defina o estado LED Activar a função deitar Programação de ajuste de tempo Gestão das configurações de activação Gestão da posição das lâminas do estore Gestão do modo de regulação de luz Activar o modo de temporizador/ tempo de sobrecurso Controlo de sobrecurso Alteração de dia de semana Actualização do firmware de dispositivo Definição do tempo de movimento de estore Controlo de tempo Controlo de carga Iniciar o temporizador de escada (com/sem aviso)
Número máximo de dispositivos conectados	Bluetooth <15 dispositivo inteligente)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Requisitos do sistema	Android 5.1 ou mais recente App Wiser Apple iOS 10.0 or higher App Wiser Bluetooth 4.1 ou mais recente Bluetooth Wiser Home Touch Controlo de Casa Wiser
Sinalização local	Indicação de programação 1 LED verde / vermelho)
Função de sinalização	Localizadora Luz ON quando o interruptor está activo
Montagem de dispositivos	Encastrado
Profundidade	25 mm
Largura	52 mm
Altura	53 mm

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	75 g

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------